기술 자료

# Fluke 9062 모터 및 위상 회전 표시기




## 주요 기능

- 3상 표시
- 위상 회전 표시
- 모터 회전 방향 표시
- 접촉 없이 작동 중인 모터의 회전 방향 확인

## 제품 개요: Fluke 9062 모터 및 위상 회전 표시기

**모터 회전 기능이 있는 독창적인 위상 회전 표시기**

독창적인 Fluke 9062는 비접촉식 검출 기능과 함께 회전 자기장 및 모터 회전 표시 기능을 제공합니다. 상업 및 산업 환경으로 설계된 Fluke 9062는 제공된 테스트 리드를 사용하여 3상 위상을 신속하게 표시하거나, 동기식 및 비동기식 3상 모터의 모터 회전을 확인하는 데 사용될 수 있습니다. 비접촉식 검출은 샤프트가 보이지 않는 모터에서 사용하는 데 적합합니다. 포함된 테스트 프로브는 산업용 소켓의 안전한 접촉을 위한 가변 클램핑 범위를 지원합니다.

## 제품 사양: Fluke 9062 모터 및 위상 회전 표시기

| 기술 사양 | |
|---|---|
| 전압 범위 | 최대 400V |

| | |
|---|---|
| 위상 표시 | 120~400V AC |
| 주파수 범위 | 2~400Hz |
| 작동 타이머 | 연속 |
| **환경적 사양** | |
| 작동 온도 | 0°C~40°C |
| 작동 고도 | 최대 2000m |
| 습도(비응축) | 15%~80% |
| 방진/방수 | IP 40 |
| **안전 사양** | |
| 전기 안전 | EN 61010,<br>EN 61557-7 |
| 과전압 범주 | CAT III, 300V |
| **기계 및 일반 사양** | |
| 크기 | 124 x 61 x 27mm |
| 중량 | 9V 1개 |
| 배터리 | 9V 1개 |
| 보증 | 2년 |

# 모델




## Fluke 9062

모터 및 위상 회전 표시기

---

모터 및 위상 회전 표시기

- 테스트 리드 3개
- 테스트 프로브 3개
- 앨리게이터 클립 3개
- 9V 배터리
- 사용 설명서

---

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

**Fluke Corporation**
**PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.**

**(주)한국플루크Fluke Korea**
**Tel.02.539.6311**
**(주)한국플루크 대구지사**
**Tel.053.382.6311**
**www.fluke.co.kr**

**Fluke Korea**
**서울특별시 강남구 영동대로 517,10층 1002호**
**(삼성동, 아셈타워)**
**©2025 Fluke Corporation.**
**사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.**
**01/2025**

**이 문서의 수정은 Fluke Corporation 의 서면 허가 없이는 허용되지 않습니다.**